



휴대형 전기전도도메타/TDS측정기

LaMotte (U.S.A)

가격이 저렴한 보급형
전도도 · 측정기로
3점 교정 기능,
자동 온도보정 기능을 지원



CON 6

가격이 저렴한 보급형
TDS측정기로
3점 교정 기능, 자동온도
보정 기능을 지원



TDS 6

휴대형 전기전도도메타 MODEL : CON 6

특징

- Microprocessor 내장형으로 조작성이 좋은 Push Button 스위치를 채용 합니다
- 3점 교정 기능을 갖고 있어 측정 신뢰도가 높습니다
- 온도 측정 기능 및 자동 온도 보상 기능을 내장 합니다
- 자동 전원 차단 기능(17분 후)으로 에너지 효율의 극대화를 이룹니다
- 측정치 Hold 기능을 내장하고 있어 악조건 하에서도 측정 가능합니다

TDS측정기 MODEL : TDS 6

특징

- Microprocessor 내장형으로 조작성이 좋은 Push Button 스위치를 채용합니다
- 3점 교정 기능을 갖고 있어 측정 신뢰도가 높습니다
- 온도 측정 기능 및 자동 온도 보상 기능을 내장합니다
- 자동 전원 차단 기능(17분 후)으로 에너지 효율의 극대화를 이룹니다
- 측정치 Hold 기능을 내장하고 있어 악조건 하에서도 측정 가능합니다
- 전도도 값을 TDS값으로 환산하여 표시합니다 (1 μ S/cm=0.65ppm TDS)

규격

MODEL	CON 6	TDS 6
측정범위	0.0~199.9 μ S/cm 200~1999 μ S/cm 2.00~19.99mS/cm	0.0~99.9ppm 100~999ppm 1~9.99ppt
분해능	0.1 μ S/cm(0.0~199.9 μ S/cm 범위) 1 μ S/cm(200~1999 μ S/cm 범위) 0.01mS/cm(2.00~19.99mS/cm 범위)	0.1ppm(0.0~99.9ppm 범위) 1ppm(100~999ppm 범위) 0.01ppt(1~9.99ppt 범위)
측정정도	±2% of F.S	
온도 측정 범위	0.0~100°C	
온도 분해능	0.1°C	
온도 측정 정도	±0.5°C	
교정방법	1~3점 교정 (Range당 1점 교정)	
온도보상	자동 온도 보상(ATC 기능)	
사용전원	AAA-type 건전지 4EA(60시간 사용)	
표시기	LCD 표시기 채용	
사용온도	0~50°C	
크기	140×70×35mm	
무게	410g	
Option	Carrying Case, 교정용 표준액(2개)	